

KENTAMED®

BISTOURI ÉLECTRIQUE

KENTAMED 1E



APPLICATION : PETITE ET MOYENNE CHIRURGIE

UTILISATION : Généraliste, dermatologue, dentiste

DESCRIPTION:

- ❖ contrôlé par microprocesseur
- ❖ puissance de sortie 100 W
- ❖ 5+1 modes d'opération :
 - coupe douce
 - coupe avec coagulation
 - coagulation de contact
 - coagulation par étincelage
 - coagulation bipolaire et micro bipolaire
- ❖ réglages de puissance indépendants pour chaque mode
- ❖ affichage digital
- ❖ sauvegarde des derniers réglages de puissance
- ❖ indicateurs de surchauffe et de puissance incorrecte
- ❖ indicateurs de fonction sur la façade
- ❖ arrêt automatique en cas de défaut
- ❖ alarme sonore en cas de défaut
- ❖ 2 ans de garantie

KENTAMED 1E

Caractéristiques Techniques

Mode	Puissance maximale	Facteur de crête
Coupe pure	100 W / 500 Ω	1.6
Coupe avec hémostase	100 W / 500 Ω	2.1
Coagulation de contact	100 W / 300 Ω	3.0
Coagulation par étincelage	20 W / 5000 Ω	7.0
Coagulation bipolaire	80 W / 100 Ω	1.5
Coagulation bipolaire coagulation	35 W / 100 Ω 1.5	
Fréquence [kHz]	460	
Fréquence de modulation [kHz]	33	
Sécurité patient	NEMSY (Neutral Electrode Monitoring System)	
Activation	Pédale double et commandes digitales	
Cycle de fonctionnement (s)	10/30	
Classe de sécurité / Classe MDD	I/IIb	
Type des parties appliquées	BF	
Dimensions [mm]	256x200x85	
Poids [kg]	5	

Lot d'accessoires standards :

- ✓ 1 Manche porte-électrode à commandes digitales réutilisable
- ✓ 7 électrodes monopolaires
- ✓ 1 plaque réutilisable avec son cordon de 3 m
- ✓ 1 pince bipolaire
- ✓ 1 câble bipolaire 3 m
- ✓ 1 pédale double
- ✓ manuel utilisateur

AUTRES ACCESSOIRES – disponible sur demande



4, rue George Sand
78112 Saint-Germain-en Laye.